

MF

LIBRE DE MANTENIMIENTO

Suministradas con un paquete de ácido, las baterías MF (tecnología AGM) deben ser activadas llenando el ácido antes del primer uso. Una vez activadas, quedan totalmente selladas y gracias a la tecnología de recombinación de

ORIGINAL EQUIPMENT
OEM
MANUFACTURER



PARA SER ACTIVADAS

Tecnología AGM (fibra de vidrio absorbente).



PACK DE ÁCIDO INCLUIDO

Para el llenado inicial.



SIN MANTENIMIENTO*

Diseño VRLA (Valve Regulated Lead Acid).



SELLADO HERMÉTICO DESPUÉS DEL LLENADO

El electrolito queda retenido en una malla de fibra de vidrio.



MAYOR POTENCIA Y VIDA ÚTIL EXTENDIDA



LARGA VIDA EN ALMACENAMIENTO


No requiere recarga mientras esté almacenada (si no ha sido activada).



* Una vez activadas

ÁNGULOS DE MONTAJE

INCLINACIÓN MEDIA.



CARGADORES COMPATIBLES

BS 10

Para baterías de hasta 20Ah

BS 15

Para baterías de hasta 30Ah

BS 30

Para baterías de hasta 60Ah

BS 60

Para baterías de hasta 120Ah

BK 20

Para baterías de hasta 40Ah

¿SABÍAS QUE...?

La sigla BS en las baterías MF significa Bottle Supplies (Suministrada con Botella de Ácido)

TIPO DE BATERÍA BS	CÓDIGO BS	CAPACIDAD Ah (10Hr)	CAPACIDAD Ah (20Hr)	CCA A (-18°C)	DIMENSIONES (±2mm)			ESQUEMA DE MONTAJE	TERMINAL
					Largo	Ancho	Altura		
BT4B-BS	300625	2.3	2.4	40	113	38	85		J
BTR4A-BS	300624	2.3	2.4	45	113	48	85		I
BTX4L-BS	300909	3	3.2	50	113	70	85		A
BT5AL-BS	300747	5	5.3	65	120	60	130		B
BTX4L-BS+/BTZ5S-BS	300617	4	4.2	50	113	70	85		A
BTX5L-BS	300618	4	4.2	80	113	70	105		A
BTZ7S-BS	300695	6	6.3	130	113	70	105		A
BTX7A-BS	300619	6	6.3	105	150	87	93		A
BTX7L-BS	300620	6	6.3	100	113	70	130		A
BT7B-BS	300626	6.5	6.8	85	150	65	93		A
BT9B-BS	300627	8	8.4	120	150	70	105		A
BTX9-BS	300621	8	8.4	135	150	87	105		A
BTZ10S-BS	300696	8.6	9	190	150	88	93		A
BT9A-BS	300748	9	9.5	115	135	75	139		A
BT12A-BS	300602	10	10.5	175	150	88	105		A
BT12B-BS	300628	10	10.5	210	150	70	130		A
BTX12-BS	300603	10	10.5	180	150	87	130		A
BTZ12S-BS	300697	11	11.6	215	150	88	110		A
BT14B-BS	300629	12	12.6	210	150	69	145		A
BTX14-BS	300604	12	12.6	200	150	87	145		A
BTX14L-BS	300605	12	12.6	200	150	87	145		A
BTX14AH-BS	300606	12	12.6	210	133	90	164		A
BTX14AHL-BS	300607	12	12.6	210	133	90	164		A
BTZ14S-BS	300698	11.2	11.8	230	150	88	110		A
BTX16-BS	300609	14	14.7	230	150	87	161		A
BTX16-BS-1	300623	14	14.7	230	150	87	161		E
BTX20-BS	300611	18	18.9	270	175	87	155		A
BTX20A-BS	300808	18	18.9	270	150	87	161		A
BTX20CH-BS	300616	18	18.9	270	150	87	161		A
BTX20L-BS	300610	18	18.9	270	175	87	155		A
BTX20HL-BS	300614	18	18.9	310	175	87	155		A
BTX20H-BS	300613	18	18.9	310	175	87	155		A
BTX24HL-BS	300630	21	22.1	350	205	87	162		A
BIX30L-BS	300753	30	31.6	400	168	126	173		A

12V

TIPO DE TERMINAL	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J